



БЫСТРАЯ DC ЭЛЕКТРОЗАРЯДКА НАСТЕННАЯ **PARKCHARGE 7**

Настенный козырек от прямых осадков из монолитного поликарбоната


Сенсорный дисплей 4.3 "



Кнопка
СТОП

RFID

APP
Smart Home



Безопасная и надежная зарядная станция **PARKCHARGE 7 DC** подходит для быстрой зарядки электромобиля. Зарядка аккумуляторной батареи производится напрямую, минуя встроенный маломощный преобразователь электромобиля.

Описание основных функции

Симметричная нагрузка на фазы 380В

Настенная зарядная станция постоянного тока, мощность до 30кВт* ;

Зарядный кабель с разъемом стандарта GB/T;

Максимальная выходная мощность DC до 30кВт*;

Сенсорный дисплей 4,3";

Установка требуемой потребляемой мощности с шагом в 1кВт ;*

ТАЙМЕР отсрочки включения зарядки по ночному тарифу с 23:00 ;

Старт зарядки по RFID карте, Монетизация , OCPP1.6; *

Управление по Bluetooth, поддержка расписания зарядки по ночному тарифу ;*

Степень защиты: IP 54, при установке на улице надо защитить от прямых осадков

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Технические характеристики

Подключение :	260-380В 50Гц 3ФАЗЫ+N+PE
Выходное напряжение DC:	50-1000В
Мощность выхода постоянного тока:	не более 30 кВт *
Тип зарядных разъемов :	GB/T *
Режим заряда :	Mode 4
Рабочая температура	-25С +55С
Дисплей LCD:	4,3", сенсорный
Длина зарядного кабеля :	4,5 м
Протокол :	OCPP 1.6*

* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

Установочные параметры

Размеры без кабелей (высота x ширина x глубина) мм:	740 x 580 x 180
Конструкция:	металлический корпус с порошковым покрытием
Вес:	не более 45кг
Размеры в упаковке (высота x ширина x глубина) мм:	810 x 640 x 520
Степень защиты: Ip54	

Комплект поставки: зарядная станция, зарядный кабель с разъемом, вводной кабель 380В с вилкой 32А

Дополнительно : козырек настенный от прямых осадков из поликарбоната.

