



# БЫСТРАЯ DC ЭЛЕКТРОЗАРЯДКА НАСТЕННАЯ PARKCHARGE 7



Настенный козырек от прямых осадков  
из монолитного поликарбоната


Сенсорный дисплей 4.3 "



Кнопка  
СТОП

RFID

APP  
Smart Home



Безопасная и надежная зарядная станция PARKCHARGE 7 DC подходит для быстрой зарядки электромобиля. Зарядка аккумуляторной батареи производится напрямую, минуя встроенный маломощный преобразователь электромобиля.

## Описание основных функции

Симметричная нагрузка на фазы 380В

Настенная зарядная станция постоянного тока, мощность до 20кВт\* ;

Зарядный кабель с разъемом стандарта GB/T;

Максимальная выходная мощность DC до 20кВт\*;

Сенсорный дисплей 4,3";

Установка требуемой потребляемой мощности с шагом в 1кВт ;\*

ТАЙМЕР отсрочки включения зарядки по ночному тарифу с 23:00 ;

Старт зарядки по RFID карте, Монетизация , OCPP1.6; \*

Управление по Bluetooth, поддержка расписания зарядки по ночному тарифу ;\*

Модем 4G, WI FI , Ethernet \*

Степень защиты: IP 54, при установке на улице надо защитить от прямых осадков

\* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

## Технические характеристики

Подключение :	260-380В 50Гц 3ФАЗЫ+N+PE
Выходное напряжение DC:	50-1000В
Мощность выхода постоянного тока:	не более 20 кВт *
Тип зарядных разъемов :	GB/T *
Режим заряда :	Mode 4
Рабочая температура	-25С +55С
Дисплей LCD:	4,3", сенсорный
Длина зарядного кабеля :	4,5 м
Протокол :	OCPP 1.6*

\* конфигурация зарядной станции определяется техническим заданием заказчика

## Установочные параметры

Размеры без кабелей (высота x ширина x глубина) мм:	660 x 460 x 190
Конструкция:	металлический корпус с порошковым покрытием
Вес:	не более 35 кг
Размеры в упаковке (высота x ширина x глубина) мм:	810 x 640 x 520
Степень защиты: Ip54	

Комплект поставки: зарядная станция, зарядный кабель с разъемом, вводной кабель 380В с вилкой 32А

Дополнительно : козырек настенный от прямых осадков из поликарбоната.

